


Seismic Rack Panel Kit

Data Solutions



Used when converting a standard Free-Stand Enclosure to a Seismic Free-Stand Enclosure. Rack Panel allows rack-mount equipment to be installed in 36-inch wide enclosures. Seismic Rack Panel has EIA 310 specified square-holes (.375x.375) and larger openings to allow cables to pass through panel. Use with Seismic Panel Support Kits (included) and Seismic Mounting Plate Kits to obtain Seismic standards. Available with or without vertical cable management for copper and fiber networking cables. Kit includes one Seismic Rack Panel and two Seismic Panel Supports with hardware.

CARACTERÍSTICAS

Used when converting a standard Free-Stand Enclosure to a Seismic Free-Stand Enclosure

Rack Panel allows rack-mount equipment to be installed in 36-inch wide enclosures

Seismic Rack Panel has EIA 310 specified square-holes (.375x.375) and larger openings to allow cables to pass through panel

Use with Seismic Panel Support Kits (included) and Seismic Mounting Plate Kits to obtain Seismic standards

Available with or without vertical cable management for copper and fiber networking cables

Kit includes one Seismic Rack Panel and two Seismic Panel Supports with hardware

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Cor	Código de cor	Espessura
A90P36RP	35461	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	2.66mm
A72P36RP	35457	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	2.66mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Cor	Código de cor	Espessura
A90P36RPC	35455	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	2.66mm
A72P36RPC	35453	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	2.66mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Rack Units	Fits Enclosure Size
A90P36RP	35461	42U	1981 x 918mm
A72P36RP	35457	32U	1834 x 918mm
A90P36RPC	35455	42U	1981 x 918mm
A72P36RPC	35453	32U	1834 x 918mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE